

## TABLICA "RGUPS"

Lp.	Odbiorniki	Pi	kz	cos fi	tg fi	Pz	Q	S	Prąd J
		kW	-	-	-	kW	kvar	kVA	A
1.	Lampa bezcieniowa	0,60	0,40	0,85	0,62	0,24	0,15		
2.	Zasilanie tablic TK	10,00	0,65	0,80	0,75	6,50	4,88		
3.	Inst. Przyzywowe, CCTV	3,00	1,00	0,80	0,75	3,00	2,25		
4.	Szafa PPD	3,00	1,00	0,80	0,75	3,00	2,25		
	Łącznie	16,60	0,77	0,80	0,75	12,74	9,52	15,91	
	Rezerwa 30%	4,98	0,77	0,80	0,75	3,82	2,86	4,77	
		21,58	0,77	0,80	0,75	16,56	12,38	20,68	29,88

## ROZDZIELNICA "RGN"

Lp.	Odbiorniki	Pi	kz	cos fi	tg fi	Pz	Q	S	Prąd J
		kW	-	-	-	kW	kvar	kVA	A
1.	Gniazda wtykowe 300W	101,75	0,50	0,80	0,75	50,88	38,16		
2.	Gniazda wtykowe 1000W	48,00	0,40	0,80	0,75	19,20	14,40		
3.	Ksero	1,00	0,40	0,80	0,75	0,40	0,30		
4.	Technologia kuchni	44,10	0,60	0,80	0,75	26,46	19,85		
5.	Negatoskop	0,80	0,40	0,80	0,75	0,32	0,24		
6.	Dezynfektor i myjka	18,00	0,30	0,80	0,75	5,40	4,05		
7.	Lampa bakteriobójcza	0,60	0,30	0,80	0,75	0,18	0,14		
8.	Oświetlenie	43,71	0,80	0,85	0,62	34,97	21,67		
9.	Wentylacja i klimatyzacja	17,75	0,80	0,80	0,75	14,20	10,65		
	Łącznie	275,71	0,55	0,81	0,72	152,00	109,45	187,31	
	Rezerwa 15%	41,36	0,55	0,81	0,72	22,80	16,42	28,10	
	Łącznie z rezerwą	317,07	0,55	0,81	0,72	174,80	125,86	215,40	311,27

## ROZDZIELNICA "RGR"

Lp.	Odbiorniki	Pi	kz	cos fi	tg fi	Pz	Q	S	Prąd J
		kW	-	-	-	kW	kvar	kVA	A
1.	Obwody P.POŻ	3,00	1,00	0,80	0,75	3,00	2,25		
2.	Gniazda wtykowe 300W	18,60	0,65	0,80	0,75	12,09	9,07		
3.	Oświetlenie awaryjne	5,00	0,10	0,85	0,62	0,50	0,31		
4.	Oświetlenie	3,70	0,80	0,85	0,62	2,96	1,83		
5.	Technologia kuchni	2,00	0,50	0,80	0,75	1,00	0,75		
6.	Lampy bezcieniowe	0,60	0,40	0,80	0,75	0,24	0,18		
7.	Negatoskop	1,20	0,40	0,80	0,75	0,48	0,36		
8.	Windy	15,10	0,40	0,80	0,75	6,04	4,53		
9.	Klimatyzatory pom. UPS	0,85	0,80	0,80	0,75	0,68	0,51		
10.	Zasilanie UPS	18,00	1,00	0,80	0,75	18,00	13,50		
	Łącznie	68,05	0,66	0,80	0,74	44,99	33,29	55,97	
	Rezerwa 30%	20,42	0,66	0,80	0,74	13,50	9,99	16,79	
		88,47	0,66	0,80	0,74	58,49	43,28	72,76	105,14

## TABLICA "TW"

Lp.	Odbiorniki	Pi	kz	cos fi	tg fi	Pz	Q	S	Prąd J
		kW	-	-	-	kW	kvar	kVA	A
3.	Centrale wentylacyjne	20,60	0,80	0,80	0,75	16,48	12,36		
	Łącznie	20,60	0,80	0,80	0,75	16,48	12,36	20,60	
	Rezerwa 30%	6,18	0,80	0,80	0,75	4,94	3,71	6,18	
		26,78	0,80	0,80	0,75	21,42	16,07	26,78	38,70